

Samsung MIM-H04EN WiFi modul mini guide

Denne mini guide er lavet af DKC som en hurtig hjælp til at komme godt i gang med installationen af Samsungs MIM-H04EN WiFi modul. Yderligere oplysninger om modulet kan findes i den medfølgende installationsmanual.

Denne guide er for tilslutning af et WiFi modul til ét anlægs-system, ved tilkobling til flere systemer se da i installationsmanualen eller kontakt DKC for yderligere support.

For at benytte Samsungs MIM-H04EN WiFi modul skal modulet tilsluttes det installerede anlæg og anlægget skal herefter informeres om, at modulet må styre anlægget.

Modulet kobles til via de indbyggede terminaler på kommunikationen F1/F2 samt 12V forsyningen på V1/V2.

Både F1/F2 og V1/V2 findes typisk på indedelen. Indedelens SEG5 skal ændres fra 0 til 1, for at tillade styring via WiFi modulet.

Ændring af SEG5 udføres nemmest via den trådløse fjernbetjening på følgende måde:

1. Tag batterierne ud således at displayet slukker.
2. Hold temp. + & - inde og indsæt batterierne igen.
3. Displayet viser nu 00 – displayet ændres via den aflange knap modsat for temperaturknappen (den ligner temperaturknappen). Display skal ændres således det viser d2.
4. Tryk nu på mode og ændre herefter displayet til 05.
5. Tryk igen på mode og ændre herefter displayet til 10

DET ER VIGTIGT AT DETTE ER KORREKT INDTASTET!

6. For at sende disse oplysninger til anlægget, skal der trykkes på ON/OFF-knappen mindst 2 gange. Anlægget vil bekræfte ændringen ved at lave to forskellige lyde – ét for hvert tryk. Udtag herefter batterierne igen og indsæt dem normalt når displayet er gået ud således, at anlægget kan betjenes normalt.

Dette WiFi modul skal betjenes via SmartThings app. Følg guiden i app'en for yderligere opsætning.

I app'en skal der vælges "Systemklima anlæg" (WiFi kit).



App'en fås til både Andriod og IOS og kan også hentes via vores hjemmeside hvis man er i tvivl i GooglePlay/App store